

Tabella di compatibilità *Bluetooth*



Cerca il tuo cellulare nel seguente elenco e verifica la compatibilità con la tua sorgente.

Le marche dei cellulari sono in ordine alfabetico. Cliccare uno dei seguenti tasti ed entrare nella pagina che interessa.

- A~B → P. 1
- C~H → P. 2~4
- I~L → P. 4~6
- M → P. 6~8
- N → P. 8~11
- P~Q → P. 11
- S → P. 12-19
- T~V → P. 19

Applicabile al KCE-400BT e iXA-W407BT
Bluetooth Firmware Versione 2.51



Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
Amoi																
N6	N6-V60-080201-MP-DLVMAR	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
Apple																
iPhone (AT&T)	2.1 (5F136)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
iPhone 3G (AT&T)	2.1 (5F136)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
iPhone 3G (AT&T)	3.0 (7A341)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
iPhone 3G, 16Gb	2.1 (5F136)	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
iPhone 3G, 16Gb	3.0 (7A341)	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	X	✓
iPhone 3G, 8Gb	3.0 (7A341)GM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	X	✓
iPhone 3GS (AT&T)	3.0.1 (7A400)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓
Asus																
P525	3.20.0 WWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
AU																
H001		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
S001		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SH001		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W54S		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
W54T	Inconnu	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W61S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W61SA		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	✓	n/a	✓	✓
W62CA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W62H		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W62SH		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W63SA		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W63T		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
W64SA		✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
BenQ-Siemens																
EF61	1.00	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	X	n/a	n/a	n/a
Blackberry																
7105t (T-Mobile)	4.0.2.49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
7130e (Verizon)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
8100 Pearl	4.2.0.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a
8100 Pearl	4.2.1.96	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
8100 Pearl (T-Mobile)	4.2.0.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
8110 Pearl	4.5.0.53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8120	4.3.0.79 (platform 2.6.0.43)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8130 Pearl (Verizon)	4.3.0.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
8220 Pearl	4.6.0.155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8220 Pearl Flip (T-mobile)	v4.6.0.200(plt 4.1.0.71)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
8300 Curve (AT&T)	4.2.2.89	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
8310	4.5.0.102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8310	4.5.0.48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8320	4.2.2.184	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	X	✓
8330 Curve (Verizon)	4.5.0.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8350i Curve (Nextel)	v4.6.1.83 (Platform 3.0.0.41)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8700g (T-Mobile)	4.1.0.284	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
8703e (Sprint)	4.1.0.384 (Platform 2.2.0.182)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
8703e (Verizon)	4.1.0.377 (Platform 2.2.0.176)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
8707g	4.1.0.355	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
8800	4.2.1.90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	n/a	n/a
8800 (Cingular)	4.2.1.72	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓
8820	4.2.2.169 (PF 2.4.0.67)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8820	4.2.2.184	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	X	✓	✓
8820	4.5.0.69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8830 (Verizon)	v4.5.0.33(Platform 3.2.0.30)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
8900 Curve	4.6.1.101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	✓	✓
8900 Curve (T-mobile)	V4.6.1.51 (plt 4.2.0.49)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
9000 Bold	4.6.0.126	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
9000 Bold	v4.6.0.185 (platform 4.0.0.169)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9530 Storm (Verizon)	v4.7.0.65(Platform 4.0.0.82)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
9630 Tour (Unlock CDMA)	v4.7.1.40 (Platform 4.1.0.40)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
Casio																
GzOne Boulder (Verizon)	V9230M06	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GzOne Boulder (Verizon)	V9230M09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GzOne Type-S (Verizon)	V9210M02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a
Coolpad																
768	2.00.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
Docomo																
Blackberry Bold	4.6.0.224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
F-01A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
F1100	080228	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
HT1100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
N-01A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
N-06A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	X	✓
NM705i	03.09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
P903iX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
P904i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	X	X
P905i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	X

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
P905iTV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
P906i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
SH906i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SH906iTV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
Eten																
glofiish DX900	A13FRA040401	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Hewlett Packard																
iPaq 514	1.09.00_WWE_GER_FRA (0.76.00)	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
iPAQ 914 Business Messenger	2.0.1.11	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
iPaq HW6515	1.21.07 WWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
HTC																
8125 K-JAM Wizard (Cingular)	5.1.195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular)	1.18.256.2	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular)	OS 5.1.195 (Build 14955.2.3.0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8925 Tilt Kaiser (AT&T)	18125.0.4.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Dream	1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
Hero	1.76.405.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	X	✓
Magic	1.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓
MP6900 Touch (Sprint)	CE OS 5.2.1620 (BUILD 18125.0.4.2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
MTeor	1.13.251.2	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
P3450 Touch (Elf)	1.11.406.1B FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3470 (Pharos)	1.13.73.1 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3650 Cruise (Polaris)	3.13.406.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P4350 (Herald)	1.8.405.1 WWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P4350 (Herald)	1.8.406.2 FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P4350 Wing Herald (T-Mobile)	Build 17740.0.2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P6500 (Sirius)	1.10.73.1	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPC6800 Mogul (Sprint)	2.08.651.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
S620 Dash Excalibur (T-mobile)	1.11.531.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S710	1.16.406.1	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S730 (Wings)	1.32.406.0	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S740	1.14.406.0	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
Shadow (T-mobile)	CE OS 5.2.1711 (Build 18170.0.5.1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMT5800 (Verizon)	CE OS 5.2.1238 (Build 17745.0.2.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/e	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Snap	5.2.21048	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓
Touch 3G (T3232)	1.06.405.1	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Cruise 09	0.52.405.1	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Touch Diamond	1.37.406.1 FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Touch Diamond	1.93.406.1 FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
Touch Diamond 2	1.39.405.2 (4782) WWE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Touch Dual	1.31.406.09	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Dual	CE OS 5.2.19209	✓	✓	✓	X	n/e	✓	X	✓	✓	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
Touch HD	1.09.405.2 WWE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch HD	1.14.406.3 (22273) FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Pro 2	1.09.721.0	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Touch Pro CDMA (Verizon)	CE OS 5.2.19972 (Build 19972.1.2.7)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Pro Fuze (AT&T)	CE OS 5.2.19971 (Build 19971.1.2.6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch pro T7272	1.90.406.5 FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Viva	1.14.479.1.WWE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
TYTN2 (Kaiser)	1.56.405.5	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XV6175 Ozone (Verizon)	CE OS 5.2.21041 (Build 21043.1.6.2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
i-Mate																
8502 (Ultimate)	18129.0.4.5	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
JAQ3	10.158	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
Kyocera																
K323 (Verizon)	QZ10.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a
K612 Strobe Kickback (Alltel)	SL1.1.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
KX5 Slider Remix Slider Sonic (Alltel)	JC1.0.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Lenovo																
ET600	ET600_S534_070530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
i909	i909_S120_070913	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
LG																
AX-380 Wave (Alltel)	T38ATV04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a
AX-490 (Alltel)	T49ATV03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
AX-500 Swift (Alltel/Verizon)	T500AV03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AX-500 Swift (Alltel/Verizon)	T500AV03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CE110 (AT&T)	10g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
CG300 (Cingular)	CG300P64FL-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
Ct810 Incite (AT&T)	CE OS 5.2.19974 (Build 19974.1.2.8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CU500 (Cingular)	MSM3270100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
CU515 (AT&T)	CU515 - MSM21302430-V10c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
CU575 Trax (AT&T)	CU575-MSM21301207T-V10d	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
CU720 Shine (AT&T)	CU720-MSM4090201C-V10g-NOV-22-2007-ATT_US	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	X	✓
CU920 Vu (AT&T)	KLMZ-4.0.90201D (V10h-FEB-05)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GR500 Xenon (AT&T)	GR500-V10f-MAR-04-2009-ATT-US	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KC550	KC550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	X	X	X
KC780		✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	X	X	X
KE260	KE260P40FL-33-V10b-208-01 OCT 23 2006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	X	X	X

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
KE850 Prada	KE850P40-EUR-V10n-XXX-XX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	X	X	X
KE970 Shine	KE970P40-EUR-V10c-XXX-XX APR 07 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	✓	n/a	X	X
KE998	KE998_V10e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
KE998	KE998_V10e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
KF310	KF310_V10c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
KF600 Venus	KF600AT-01-V10G-208-010	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
KF700	KF700 V10c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
KF750 Secret	KF750 V10c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
KF755	KF755-V10f	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
KG320	KG320P64-EUR-v10b-XXX-XX	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
KG70 Shine	KG70P40-86-V10-XXX-XX MAY 28 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	✓	n/a	X	n/a
KG800 Chocolate	KG800P64-EUR-V10h-XXX-XX	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KH2200	KW220813	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	X	✓
KH6400	KW640806	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
KH6500	KW650810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/e	✓	✓
KM900 Arena	KM900AT_V10 i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	X
KP500 Cookie	KP500AT_V10c	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
KS20	5.2.1626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
KU990 Viewty	KU990_V10a	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LB3300	LB330723	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	X	✓
LH2300	LH230834	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	X	✓
LX-150 (Sprint)	LX150V10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
LX-160 Flare (Sprint)	LX160V04	✓	n/e	✓	X	n/e	✓	n/e	X	n/a	✓	n/e	n/e	n/e	n/a	n/a
LX-550 Fusic (Sprint)	LX550V12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/e	n/e
LX-570 Muziq (Sprint)	LX570V04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
LX-600 Lotus (Sprint)	LX600V07	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LX-600 Lotus (Sprint)	LX600V08	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PM-325 (Sprint)	PM325V16	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a
SH210	SW210717	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/e	✓	✓
SU100	SU100806	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
U8290	U8290-V10a-TM0-DE-JUL-24-2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
U8360	U8360C_V10d_HK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
U8380	U8380C_V10c_HK	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	n/a	n/a	n/a
U880	U880C_V10a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
UX-260 Rumor Scoop (Sprint)	LX260V05	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/e	✓	n/a	✓	✓	X	n/a	n/a	n/a
UX-265 Rumor2/Banter (Sprint)	LX265V04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	X
VX-10000 Voyager (Verizon)	VX10KV07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X
VX-11000 enV Touch (Verizon)	VX11KV03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-5300 (Verizon)	T53VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
VX-5400 (Verizon)	VX540V01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
VX-8300 (Verizon)	T83VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8350 (Verizon)	VX835V01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
VX-8360 (Verizon)	VX836V02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8500 Chocolate (Verizon)	T85VZV03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8550 Chocolate (Verizon)	VX855V01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8560 Chocolate 3 (Verizon)	VX856V04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8600 (Verizon)	T86VZV02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8610 Decoy (Verizon)	VX861V01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-8700 (Verizon)	T87VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X
VX-8800 Venus (Verizon)	VX880V02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-9100 enV2 (Verizon)	VX910V03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-9400 (Verizon)	T9MVZV02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	X	✓	✓
VX-9600 Versa (Verizon)	VX960V02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX-9700 DARE (Verizon)	VX970V05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	✓
VX-9800 V (Verizon)	T98VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
VX-9900 enV (Verizon)	T99VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meizu																
M8	0.9.0.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	X	n/a	X	n/e
Mitac																
Mio A701	A701	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
Modelabs																
elite eML2	Inconnue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
Motorola																
A1200	R532_G_11.00.44P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
A1600	R542_G_11.60.53P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
A3000	5.2.20769	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
E680	R51_G_0F.42.A1P	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
E680i	E680I_G_OD.C5.A3P	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
E815 Hollywood (Verizon)	8720_01.17.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
EM330 / EM28 (AT&T)	001C1087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
i576 (Nextel)	R8E.00.02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
i580 (Nextel)	R5C.00.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
i605 (Nextel)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
i776 (Nextel)	R8E.00.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
i880 (Nextel)	R6E.00.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
IC902 Deluxe (Nextel)	CDMA_DBACK2_02.61.00R_iden_RB0.1.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KRZR K1	R4527_G_08.22.07R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
KRZR K1m (T-mobile)	24.1_00.25.0C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
KRZR K3	R261171LD_U_99.13.11R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L6	R3511_G_OA.52.2AR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
Q (Verizon)	5.1.195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Q8	5.2.1810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Q9c (Sprint)	CE OS 5.2.1.1810 (Build 18325.0.6.3) NL-BP_C_03.33.01P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Q9h (AT&T)	5.2.1440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Q9m (Verizon)	C_04.08.65-07P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
RAZR maxx V6	R261171LD-AS_U_98.30.72AR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
RAZR maxx VE (Verizon)	20.1_01.36.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X
RAZR V3c (Verizon)	NEWC_01.05.0A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
RAZR V3xx (Cingular)	R26111LD_U_96.71.95R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
RAZR2 V8	R601_G_80.42.0FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
RAZR2 V9	R2633131_U_A0.05.20R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
RAZR2 V9 (AT&T)	R263311M_U_9C.13.37R_1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAZR2 V9m (Sprint)	TRPLT2_02.68.00R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAZR2 V9m (Verizon)	PARS_01.15.0D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZR Z3	R452B_G_08.02.09R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
RIZR Z3 (T-Mobile)	R452F1_G_08.02.08R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
RIZR Z6 (Verizon)	PARS_01.16.0C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZR Z8	ESPOO_U_46.04.046_00000601 espoou_jin_31_200649_231234_N_20071123	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
ROKR E6	R533_G_11.12.02.P	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
ROKR E8	R6713_G_71.01.2DR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROKR E8	R6713_G_71.2DR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROKR Z6	R60_G_80.33.27R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
SLVR L7	R4513_G_08.B7.DCR_RB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	n/a	n/a
SLVR L7e	R452D_G_08.01.0AR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U6 PEBL	R478_G_08.83.76R_A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
U9	R6632_G_81.11.29R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X
V195 (T-mobile)	R3517_G_OA.62.09R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
V3	R4515_G_08.BD.43R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
V365 (AT&T)	R4518_G_08.C8.37R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
V3i	R479_G_08.B5.3DR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
V3X	R252211LD_U_85.97.C3P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
V710 (Alltel)	8700_01.40.0R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
V750 Adventure (Verizon)	CHARL1_01.24.11P	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V950 Renegade (Sprint)	WATER2_00.59.01P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V950 Renegade (Sprint)	WATER2_00.59.01P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X
V9m LE	53.11.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
VA76r Tundra (AT&T)	R63715_U_71.01.7AR_C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
VE20 (Sprint)	VEGAS2_00.57.00R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VE20 (Sprint)	VEGAS2_00.57.00R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W385 (Verizon)	JFJKN1_00.18.08P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
W450 ACTV (T-Mobile)	0.1.58.K1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
W490 (T-Mobile)	R452G_G_08.24.02R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/e	n/e
W510	R452G_G_08.13.05R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
W755 (Verizon)	COOL01_00.30.08P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Z10	P2S721_U_50.10 F2G	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
Z6c World Edition (Verizon)	JACQUE_1.30.11P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Z8m	59.11.41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Z9 (AT&T)	R263312_U_9E.01.16R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZN4 Krave (Verizon)	BLAZE1_01.19.09P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZN4 Krave (Verizon)	BLAZE1_01.19.0AP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	X
ZN5	R6637_G_81.02.0BR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	X
Zn5 ZINE (T-mobile)	R6637_G_81.11.17R_128	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEC																
c616	A025.62.05	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
L1	HAWC1301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
Nokia																
2366i (Verizon)	PR110V0100.nep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
2600 Classic	05.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
2605 Mirage (Verizon)	KN_3804T5_VZW_155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
2680 Slide	04.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	n/a	n/a
2760	05.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	n/a	n/a
3109 Classic	5.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3110 Classic	04.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3120c Classic	06.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3120c Classic	07.16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3230	3.0510.0ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
3500c	05.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
3600 Slide	04.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
3610 fold	03.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5000	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
5200	4.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5220 XpressMusic	04.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
5300 (T-Mobile)	4.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
5310 XpressMusic	3.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5320 XpressMusic	04.13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X
5610 XpressMusic	05.82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
5610 XpressMusic	4.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5630 XpressMusic	011.020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	✓
5700 XpressMusic	3.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	X
5700 XpressMusic	3.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
5800 XpressMusic	10.0.010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
5800 XpressMusic	20.0.011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6085	4.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
6086 (T-Mobile)	13.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
6103 (T-Mobile)	4.62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
6110 Navigator	03.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6110 Navigator	04.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6111	03.41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
6120 Classic	3.83	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6120 Classic	4.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6125	4.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
6126 (Cingular)	04.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
6131 NFC	5.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6131 Orange	5.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6205 (verizon)	BL_4047T12_VZW_203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
6210 Navigator	03.08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6210s	03.09.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6220 Classic	03.06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6220c	03.06.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
6230i	3.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
6233	5.43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6263 (T-Mobile)	04.44 24-09-07 RM-207	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6275	BL175V0200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
6288	5.92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
6290	03.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
6300	5.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
6500 Classic	03.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6500 Slide	03.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
6500 Slide	5.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6555	3.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6555 (AT&T)	03.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6600 Fold	4.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6600 Slide	04.81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6650	13.89	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
6680	3.04.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
6700 classic	06.95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6820a	3.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
7205 Intrigue (Verizon)	DR_4053T22_VZW_190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7210 Supernova	05.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
7310 Supernova	08.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7373	5.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
7380	3.76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
7390	4.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
7500 Prism	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7610	5.0509.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
7610 Supernova	05.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
7900 Prism	03.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8600 Luna	3.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8800	03.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9300	04.53(00)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
E50	7.13.0.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	X	n/a	n/a
E50	7.36.0.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
E51	200.34.36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
E62 (Cingular)	1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
E63	100.21.110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
E65	1.0633.18.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
E66	102.07.81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E71	100.07.76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E71	210.21.006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
E75	100.48.78	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E90 Communicator	300.34.84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N73	3.0638.0.0.43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
N73	4.0727.2.2.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N73	4.0812.4.2.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N76	20.0.041	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	n/a	✓	✓	X	✓	✓
N78	10.136	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	X	✓	✓
N79	10.046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N79	11.049	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N80	4.0632.0.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
N81-8Gb	10.0.053	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N82	10.0.046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
N82	20.1.062	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N85	10.045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
N86	10.086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N91	2.10.013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
N95-8Gb	20.2.005 30-04-08 RM-421 Nokia N95(A6.02)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N96	10.065	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	X	✓	✓
N97	10.0.012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PalmOne																
Centro 685	Centro-1.01-ATT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
Centro 690 (Sprint)	Centro-1.05-SPNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	✓	✓	✓	✓	n/e	n/a
Pre (Sprint)	1.0.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
Pro (Sprint)	CE OS 5.2.20765 (Build 20765.1.4.4)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
Treo 650 (Sprint)	1.06a-SPNT	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	n/a	✓	X	✓	✓	n/a	n/a
Treo 700p (Verizon)	Treo700p_-1.10-VZW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Treo 700w (Verizon)	OS 5.1.1700 (Build 14359.0.2.0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Treo 700wx (Verizon)	14932.2.2.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Treo 750v	1.15-VFE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treo 750v	TRE0750-2.18-VFE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treo 750v	TRE0750-2.25-ATT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treo 755p (Sprint)	1.04 ROW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
Treo 800W (Sprint)	CE OS 5.2.19216	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treo PRO	5.2.19216	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Pantech																
C150 (AT&T)	IPUS30006252007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
C3B (Cingular)	PG-C3b ver 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
C520 Breeze (AT&T)	IQUS04212008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
C530 Slate (AT&T)	ITU10062008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
C740 Matrix (AT&T)	ISUS09012008	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
C810 DUO (AT&T)	CE OS 5.2.1620(Build 18125.0.4.2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OCEAN (Helio)	D0810HEP03_2.160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
PN-820 (Verizon)	5.231.P26.44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
PCD																
CDM-8950 (Verizon)	DECHOVET09_1.192	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
CDM-8975 (Verizon)	D8975VET09_2.190	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	✓
CDM-8975 (Verizon)	D8975VET10_2.190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	X
Quickfire (AT&T)	T1A_UC1.88	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓
Philips																
X800	X800_M6229X_0829_1024M_V53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
Qtek																
S100	1.11.02 FRE	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
Sagem																
My301X	LB5.4C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
My312x	EON, GN 35802101019351 210832754689	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
My411c	EON, BE35797001056733123410090576	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
My700X	LM5, EB / 35809500065899 / 145672101312	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	n/a
Samsung																
B2100 Xplorer	B2100XXID2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	X
B2700	B2700XXIB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
C6625	5.2.20758.20758	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
E200 Eco	E200EXAHL2	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	n/a	X	✓
M7600 Beat DJ	M7600XXID6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
S5600 Player Star	S5600XXIE1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
S7220 Lucido	S7220XXIB7	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCH-A930 (Verizon)	A930.ZC09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCH-A950 (Verizon)	V. a950.YI03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
SCH-A990 (Verizon)	a990.ZD18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a
SCH-i760 (Verizon)	CE OS 5.2.979(Build 17233.0.1.1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a
SCH-i770 SAGA (Verizon)	CE OS 5.2.20276 (Build 20276.1.3.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-i830 (Sprint)	Build14989.2.6.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCH-i910 Omnia (Verizon)	CE OS 5.2.20276 (Build 20276.1.3.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-M490	CB02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SCH-R500 Hue (Alltel)	R500.AF16	✓	✓	✓	n/e	n/e	✓	n/e	✓	✓	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
SCH-R600 Hue II (Alltel/Verizon)	R600.BI29	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	✓	n/e	X*	n/e	n/a	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
SCH-U350 Smooth (Verizon)	u350.CC16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SCH-U410 (Verizon)	u410.AB22	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCH-U470 Juke (Verizon)	V.u470.AH23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	X	✓	✓	n/a	n/a
SCH-U540 (Verizon)	u540.ZL12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCH-U550 (Verizon)	V.u550.BA10	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	✓	n/e	n/e	n/e	n/a	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
SCH-U620 (Verizon)	V.U620.ZL14	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCH-U650 Sway (Verizon)	V.u650.BI04	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-U700 Gleam (Verizon)	U700.AG07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-U750 Alias 2 (verizon)	u750.CD13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-U900 FlipShot (Verizon)	V. a990.ZD18	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	✓	n/e	X	n/e	n/a	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
SCH-U940 Glyde (Verizon)	v. u940.bd05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCH-W350	BG11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SCH-W590	BG29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SGH-A437 (AT&T)	A437UCGDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-A501 Telstra	A501DVFI4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-A517 (AT&T)	A517UCG5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata



Vai all'inizio della pagina

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
SGH-A707 SYNC (Cingular)	A707UCFJ5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-A717 (AT&T)	A717UCGD6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-A727 (AT&T)	A727UCGD5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-A737 (AT&T)	A737UCGI3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-A747 SLM (AT&T)	A747UCGJ6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-A767 Propel (AT&T)	A767UCHI4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-A827 Access (AT&T)	A827UCHC1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-A837 Rugby (AT&T)	A837UCHH1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-C180	C180AFGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-C3110c	C3110CZCIB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-C417 (AT&T)	C417UCGA4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-D500	D500XAED3	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	X	✓	n/a	n/a
SGH-D500e	D500EBVED1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	X	n/a	n/a	n/a
SGH-D528	D528ZCFD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-D600e	D600EBVEK2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-D780	D780XAHE2	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	X
SGH-D800	D800XXEL8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-D830	D830XXFH2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-D880	D880XAGL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-D900	D900XAFG6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-D908	D908ZCGA1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-D980 Dual Standby	D980XCHJ3	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	X
SGH-E250	E250XAFI2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-E390	E390AEGC4	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-E720	E720XXEC6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-E730	E730XAEEA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-E780	E780XAFD7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-E840	E840XXGD6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	X
SGH-E848	E848ZCGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-E880	E880XEF1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-E900	E900XXFJ2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-F110	F110XAHB3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-F308	F308ZCGD2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-F330	F330CEGJ2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	n/a	✓	✓
SGH-F488E	F488EZCHF1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	n/a
SGH-F700	F700XXHA3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	n/a	X	✓
SGH-G600	G600XAGH2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-G608	G608ZCGK1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-G800	G800JVKG2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	X	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
SGH-G810	G810XXHE4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-G818E	G818EZCHG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-i320	I320XXFF4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
SGH-i600	i600XXGC4	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	X	X	n/a
SGH-i607 Blackjack (Cingular)	5.1.342	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-i617 BlackJack II (AT&T)	CE OS 5.2.1620(Build 18125.0.4.2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
SGH-i620	5.2.1439.17947	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
SGH-i627 Propel Pro (AT&T)	CE OS 5.2.20287 (Build 20287.1.3.8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-i637 Jack (AT&T)	CE OS 5.2.20293 (Build 20293.1.3.10)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	X	✓	✓
SGH-i780	18545.0.7.2	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-i900 Omnia	i900AEHH2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-i900 Omnia	i900DXHG3	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-i907 Epix (AT&T)	CE OS 5.2.20276 (Build 20276.1.3.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-J700	J700XAHB4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-M3510c	M3510CZCHL2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-P180	P180BVGK7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-P250	P250BVHI2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-P260	P260BVGJ2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
SGH-P300	P300XXFA7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-P310	P310XXFJ3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	n/a	✓	✓	n/a	X	X
SGH-P520 Armani	P520XXGL1	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	X
SGH-P900	P900XXFE2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	X	✓
SGH-S410i	S410ASEH1	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T329 Stripe (T-Mobile)	GT329.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓
SGH-T339 (T-mobile)	ET339.04 T339UVHD8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-T349 (T-mobile)	DT349.03 T349UVIC7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-T409 (T-Mobile)	ET409.03 T409UVGE3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T429 (T-Mobile)	GT429.02.T429UVGG2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-T459 Gravity (T-mobile)	ET459.01 T459UVHI4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-T519 Trace (T-Mobile)	T519UVFG8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-T539 Beat (T-Mobile)	REV 0.5 T539UVGH5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T619 (T-Mobile)	ET619.02_T619UVFG8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-T629 (T-Mobile)	T629UVFL2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T629 (T-Mobile)	T629UVFL2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T639 (T-Mobile)	T639.002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-T719 (T-Mobile)	T719UVFF6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SGH-T729 Blast (T-Mobile)	T729UVGF9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-T739 (T-Mobile)	T739UVHB2	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SGH-T819 (T-Mobile)	T819UVGK4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
SGH-T919 Behold (T-Mobile)	T919UVH15	✓	n/e	n/e	n/e	n/e	✓	n/e	X	n/e	n/a	n/e	n/e	n/e	n/e	n/e
SGH-T929 Memoir (T-mobile)	T929UVIA2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-U608	U608ZCGF2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-U700	U700XGG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	✓	X
SGH-U800	U800XHF2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SGH-U808E	U808EZCHH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
SGH-U900	U900XXHC6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	n/a	✓	✓
SGH-U908	U908ZHHE3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	✓	n/a	✓	✓
SPH-A303 Heat (Helio)	VP030 AB03	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SPH-A503 Drift (Helio)	PA503 ZJ23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SPH-A513 Fin (Helio)	PA513AF24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-A920 (Sprint)	ES.A920 YK12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-i325 ACE (Sprint)	CE OS 5.2.1621 (Build 18127.0.4.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M300 (Sprint)	M300AJ08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SPH-M510 (Sprint)	ES.M510.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M540 RANT (Sprint)	ES.M540 B109	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
SPH-M610 (Sprint)	ES.M610 ZJ29	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M620 Upstage (Sprint)	ES.M620_AC08	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M630 Highnote (Sprint)	ES.M630 B109	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M800 Instinct (Sprint)	ES.M800 BE09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-M810 Instinct S30 (Sprint)	ES.M810 CB26	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPH-W2400	BB27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W3300	BE19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W4450	BK27	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-W5000	BI04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W5310	BH28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W5500	CB05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SPH-W5700	CB11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W6050	BK28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
SPH-W6300	BI30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
X700	X700DXEL3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
X810	X810XXFB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	X	✓
X820	X820XXFE9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	n/a	X	✓
X830	X830XXFK5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
Z150	Z150XXFD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Z360	Z360BVFJ4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	X	✓	n/a	X	✓
Z400	Z400BVFF7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
Z500	Z500BUEI1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z710	Z710XXFG1	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
ZV60 Vodafone	ZV60BUGE4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓
Sanyo																
Katana Eclipse (Sprint)	1.002SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Katana II (Sprint)	1.004 SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
M1 (Sprint)	SP1.001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
PRO-200 (Sprint)	1.008SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
PRO-200 (Sprint)	1.008SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
PRO-700 (Sprint)	1.008SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	n/a	n/a
PRO-700 (Sprint)	1.008SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
S1 (Sprint)	1.001SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCP-2700 (Sprint)	1.002SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCP-3200 (Sprint)	1.000SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
SCP-7050 (Sprint)	1.002SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
SCP-8500 KATANA DLX (Sprint)	1.002SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
Sharp																
SH8010c	1.100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SH9010c	1.005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
Sidekick LX (T-Mobile)	4.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Simens																
SX1	12.2_14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
SKY																
IM-R300	1.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
IM-S330K	1.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
IM-S370	1.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	✓	✓
IM-U200	1.17	✓	✓	n/e	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
SoftBank																
705NK	3.0716.1.5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	n/a	n/a
705P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	n/a	n/a
805SC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
810P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
812SH sll		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
814SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
815SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
816SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
820P	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
820SC	Unknown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
820SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
821P Mirror		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
821SC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
821SH The Premium		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
822P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
823SH The Premium Texture		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
823T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
824SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
824T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
825SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
830N		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	n/a	✓	n/a	X	✓
830T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
912SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
912T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
913SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
920P	Unknown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	X
920SC	Unknown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	X
920SH	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	X
920T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
921P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
921SH Full Face 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
921T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
922SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
923SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
930SC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
930SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	✓	✓
931SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
932SH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	X	✓
iPhone 3GS	3.0 (7A341)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓
X01T	03.2302CAI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
X02HT	1.25.761.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X02NK	20.0.273	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	✓	✓	✓
X03HT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X04HT	1.73.762.15 JPN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X05HT	3.39.762.9 JPN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
SONIM																
XP1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Sony Ericsson																
C510	R1DA032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C702c	R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C902c	R3DA028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F305	R1BB005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	✓	✓	n/a	X	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal iXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e i video? (AVRCP)
G700	R6H815	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X
G700	R6J825	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G700c	R6JB825	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G705	R1BA038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
G705	R1EA033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G900	R6J825	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K530i	R6CA001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K550	R1JD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K660i	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K750i	R1AA008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
K750i	R1DB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
K770i	R8BA024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K800i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K810i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K850i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K858c	R1DA038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M600i	R9F011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	X	✓	✓	✓	✓	✓
P1c	R9GA001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P1i	R9G007	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P990i	R7A001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P990i	R9G007	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
S500c	R6BC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T303	R2BA005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	X	✓	✓	n/a	n/a	n/a
T610	R3C002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	n/a	n/a	✓	✓	X	n/a	n/a
T650i	R7AA024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TM506 (T-Mobile)	R3CA033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W300i	R9A031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	✓	✓	X	n/a	n/a
W350i	R10AB002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
W380i	R9BB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	X
W395c	R1CB008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
W550i	R4CB020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
W580i	R6BC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W595	R3DA026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W595c	R3DA031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W660i	R6AD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W705	R1DA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W715	R1EA033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W760c	R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W760i	R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51

Modello	Versione del software	Associazione dal Telefono	Connessione dal IXA-W407BT, KCE-400BT	Connessione dal Telefono	Posso rispondere ed effettuare chiamate?	Posso inserire i numeri direttamente?	Posso rifare una chiamata?	Posso rifiutare una telefonata?	Sincronizzazione automatica della rubrica	Sincronizzazione automatica della SIM	Posso vedere lo storico delle chiamate?	Object Push	Visualizzazione nome chiamante	Riconoscimento vocale	Posso sentire la musica in streaming? (A2DP)	Posso controllare l'audio e il video? (AVRCP)
W760i (AT&T)	R3BA035 prg12023592_GENERIC_DE R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W760i (AT&T)	R3BA035 prg12023592_GENERIC_DE R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
W800i	R1BC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
W850i	R1GB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
W880i	R8BA024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W888c	R1JG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
W890i	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W900i	R5AF001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
W902	R3DA026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W908c	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W910i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
W950i	R9C001	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W950i	R9GA001	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W960	R9J005	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W980	R3DA026	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W980	R3EA037	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W995	R1EA032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xperia X1	1.02.933.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Xperia X1	1.03.933.8	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
Z1010	R1H007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
Z310a (AT&T)	1.30.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a
Z555	R9BB001	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
Z610i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Z770i	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPV																
C200	5.1.461.15671	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	n/a	X	✓
C600	2.0.6.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a
M3100	1.23.73.3	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M700	1.23.73.3	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
T-Mobile																
G1	1.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	n/a	✓	n/a	✓	✓
Toshiba																
G900	03.07BAI	✓	✓	n/a	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
TG01	prototype 3-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	✓	✓
VK mobile																
VK2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a
VK4500	VK4500_DZ0.27RN_VK4500_Z027R	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	n/a	n/a	n/a	✓	✓	n/a	n/a	n/a

✓ : Caratteristica supportata dai prodotti Alpine *Bluetooth*
 X : Funzione non supportata da Alpine *Bluetooth*
 - : Funzione non supportata per mancata connessione al telefono
 n/d : Funzione non supportata dal telefono
 n/e : Caratteristica non valutata

Bluetooth Firmware Versione 2.51